



ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

РОТОРНАЯ ПАНЕЛЬ RN-D-100-DUAL-TE-NF




Арт. 027607



- работает корректно
- работает с оговорками (регулировка, шум и пр.)
- не диммируется

№	Арт.	Наименование	без лампы накаливания	с лампой накаливания
1	026407	Блок питания ARV-SP24050-PFC-TRIAC (24V, 2.1A, 50W)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
2	025692	Блок питания ARV-24075-PFC-TRIAC (24V, 3.1A, 75W)	Не тестировался	Не тестировался
3	025696	Блок питания ARV-24075-TRIAC-A (24V, 3.1A, 75W)	Не диммируется.	Не диммируется.
4	025694	Блок питания ARPV-24100-PFC-TRIAC (24V, 4.2A, 100W)	Не диммирует	Не диммирует
5	025698	Блок питания ARV-24100-TRIAC-B (24V, 4.2A, 100W)	Не диммируется	Не диммирует
6	025695	Блок питания ARPV-ST24200-PFC-TRIAC (24V, 8.3A, 200W)	Не диммируется	Не диммируется
7	025697	Блок питания ARPV-ST24200-TRIAC-A (24V, 8.3A, 200W)	Не диммируется	Не диммируется.
8	026042	Блок питания ARJ-10-PFC-TRIAC-A (10W, 200-350mA)	Диммирует корректно	Диммирует. Гудит еле слышно
9	026046	Блок питания ARJ-15-PFC-TRIAC-A (15W, 200-350mA)	Диммирует. На максимальной яркости гудит еле слышно	Диммирует. На максимальной яркости гудит еле слышно
10	026052	Блок питания ARJ-30-PFC-TRIAC-A (30W, 500-700mA)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
11	026058	Блок питания ARJ-36-PFC-TRIAC-A (36W, 500-700mA)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
12	019768	Блок питания ARJ-LK42300-DIM (13W, 300mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
13	019716	Блок питания ARJ-LK32320-DIM (10W, 320mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
14	019717	Блок питания ARJ-LK48320-DIM (15W, 320mA, PFC, Triac)	Диммирует. Гудит еле слышно. На минимальной яркости моргает	Диммирует. Гудит еле слышно
15	019773	Блок питания ARJ-LK60320-DIM (19W, 320mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
16	022435	Блок питания ARJ-SP28350-DIM (10W, 350mA, PFC, Triac)	Диммирует. Гудит еле слышно	Диммирует. Гудит еле слышно

№	Арт.	Наименование	без лампы накаливания	с лампой накаливания
17	022295	Блок питания ARJ-SP43350-DIM (15W, 350mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
18	022296	Блок питания ARJ-SP51350-DIM (18W, 350mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
19	022297	Блок питания ARJ-SP68350-DIM (24W, 350mA, PFC, Triac)	Диммирует. При включении слишком резко вспыхивает	Диммирует. При включении слишком резко вспыхивает
20	022299	Блок питания ARJ-SP85350-DIM (30W, 350mA, PFC, Triac)	Диммирует. При включении слишком резко вспыхивает	Диммирует. При включении слишком резко вспыхивает
21	025074	Блок питания ARJ-SP36500-DIM (18W, 500mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
22	019774	Блок питания ARJ-LK42500-DIM (21W, 500mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
23	018093	Блок питания ARJ-LK40600-DIM (24W, 600mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
24	022436	Блок питания ARJ-SP21700-DIM (15W, 700mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
25	022437	Блок питания ARJ-SP25700-DIM (18W, 700mA, PFC, Triac)	Диммирует. На минимальном уровне гудит еле слышно	Диммирует. На минимальном уровне гудит еле слышно
26	019776	Блок питания ARJ-LK30700-DIM (21W, 700mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
27	022438	Блок питания ARJ-SP34700-DIM (24W, 700mA, PFC, Triac)	Диммирует. При диммировании от минимальной яркости включается не сразу	Диммирует. При диммировании от минимальной яркости включается не сразу
28	020025	Блок питания ARJ-LK40700-DIM (28W, 700mA, PFC, Triac)	Диммирует. Моргает на минимальных уровнях, регулировка помогает. Драйвер гудит еле слышно	Диммирует. Моргает на минимальных уровнях, регулировка помогает. Драйвер гудит еле слышно
29	022298	Блок питания ARJ-SP51700-DIM (36W, 700mA, PFC, Triac)	Диммирует. При диммировании с минимального уровня драйвер не запускается сразу, начинает диммировать где-то в середине диапазона	Диммирует. При диммировании с минимального уровня драйвер не запускается сразу, начинает диммировать где-то в середине диапазона
30	018095	Блок питания ARJ-LK65700-DIM (45W, 700mA, PFC, Triac)	Диммирует. На минимальном уровне моргает. Регулировка уровня помогает	Диммирует корректно
31	025063	Блок питания ARJ-SP361000-DIM (36W, 1000mA, PFC, Triac)	Диммирует. Гудит еле слышно. При включении вспыхивает, затем включается плавно	Диммирует. Гудит еле слышно. При включении вспыхивает, затем включается плавно
32	020244	Блок питания ARJ-CT30-DIM (30W, 350/500/700mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
33	020225	Блок питания ARJ-CT45-DIM (45W, 500-1050mA, PFC, Triac)	Не диммируется	Не диммируется


 работает корректно

 работает с оговорками (регулировка, шум и пр.)

 не диммируется

